

SC BANNAT SERVICE SRL

ARAD , Str. Stânjenel nr.6

CF: RO 16167057

J02/271/2004

Tel/Fax: 0257 279702

0745395107 0729495361

**Bannat
Service**

www.bannatservice.ro
bannatservice@gmail.com



Mod de Utilizare TREMOL M20-ADPOS

Pornirea și oprirea case se face prin apăsarea tastei



Intrarea în regim de vânzare:

Se tastează tasta și selectăm meniul **REG OPER** - - - - -

Apoi tastăm 1 - pt. OPERATORUL 1

2 - pt. OPERATORUL 2 , etc...

Depunerea sau scoaterea unor sume

- pentru a pune bani în sertar: suma

- pentru a scoate bani din sarta: suma

Mod de vânzare:

cantitate - - preț - - cod articol - - -

dacă se vinde doar o bucată

Tichete de masă: după ce se marchează toate vânzarile, se apasă apoi se introduce valoarea bonurilor după care se apasă

Card: după ce se marchează toate vânzarile, se apasă apoi se

Tasta șterge ecranul și anulează erori până înainte de apăsarea tastei

Anulare BON: se ajunge la apoi se apasă pentru fiecare articol tastat după care bonul se închide cu

ATENȚIE! Anularea bonului se poate face DOAR înainte de

Raportul „X”: Raport de verificare în timpul zilei.

Se tastează și selectăm „**RAPORT X** - - - - -” apoi se apasă 2 2 2 2 2

Raportul „Z”: Raport de închidere a zilei.

SE PORNESTE HOTSPOT !!!!

Se tastează și selectăm „**RAPORT Z** - - - - -” apoi se apasă 1 1 1 1 1

SE AȘTEAPTA 2 MINUTE

Raport lunar: și selectăm „**RAPORT Z** - - - - -” apoi se apasă 1 1 1 1 1

Se tastează 1 1 apoi se introduce data de început a lunii (ex. 01 09 18)



Se introduce data de sfârșit a lunii (ex. 30 09 18)

Cod fiscal client pe bon. Atenție!! Codul fiscal al clientului se poate introduce înainte de începerea emiterii bonului fiscal!

666 555 (RO) se introduc cifrele de la codul fiscal

apoi se apasă . Acum se poate începe emiteria bonului

VERIFICARE TRANSMITERE Z LA SERVER ANAF SE FACE 1 DATA PE SAPTAMANA!!!


Se tastează  pana apare data si ora si apasam 

Casa tipareste un raport cu rapoartele Z trimise la ANAF.
In caz de eroare trebuie sa ne contactati cat mai urgent!


MODIFICARE ORA

(SE POATE FACE DOAR DUPA RAPORTUL Z)



Se tastează  și selectăm „PROGRAM - - - - -” apoi se apasă 3 3 3 3 3

Se tastează 

Se introduce data (ex. 23 10 19)

Se apasă 

Se introduce ora (ex. 12 15)

Se apasă  Casa va tipari un bon cu data si ora. Cu tasta  se iese din programare

ATENȚIE: ORA PROGRAMATA NU POATE SA FIE MAI MICA DECAT ORA LA CARE A FOST SCOS RAPORTUL Z !!!

CONECTARE WIFI

Se tasteaza  pana la PROGRAM. Se tasteaza 33333 .

Se tasteaza 9 , apoi 4.

Iese un bon cu rețelele pe care le vede casa de marcat

1: ...

RETEA 1


2:

RETEA 2

Se tasteaza nr rețelei si  .

Se introduce parola astfel:

IMPORTANT

Cu tasta  se modifica formatul "Abc" "ABC" "abc" sau "123" , in functie de structura parolei.

Denumirea se introduce apasand succesiv pe cifre.

7	8	9
ABC	DEF	GHI
4	5	6
JKL	MNO	PQRS
1	2	3
TUV	WXYZ	

Exemplu:


DIGI1987 Se introduce :

Formatul se configureaza pe "ABC" , iar ulterior se apasa 8(D) 999(I) 9(G) 999(I).

Formatul se configureaza pe "123" si se introduc cifrele 1987

In caz de greseala, cu VD se sterge ultimul caracter.

Se apasa

Casa se conecteaza si fie scoate bon cu IP ul si mai multe date ale retelei(caz in care s-a conectat), fie scoate un bon scurt pe care scrie " Rezultat: eroare conexiune." In cel de-al doilea caz, se verifica din nou parola , se incearca reintroducerea ei pornind de la "Se tasteaza 4 pentru TREMOL M20/ 2 pentru TREMOL S25" si se asteapta conectarea. Daca problema persista, se verifica conexiunea pe acea retea. Pe  se apasa de 3 ori pana se ajunge inapoi in meniul principal.