

SC BANNAT SERVICE SRL

ARAD , Str. Stânjenel nr.6

CF: RO 16167057

J02/271/2004

Tel/Fax: 0257 279702

0745395107 0729495361

**Bannat
Service**


www.bannatservice.ro
bannatservice@gmail.com



Mod de Utilizare TREMOL S25 ADPOS

Pornirea și oprirea case se face prin apăsarea tastei 


Intrarea în regim de vânzare:

Se tastează tasta  și selectăm **REG OPER - - - -**

Apoi tastăm 1 **TOTAL** - pt. OPERATORUL 1


2 **TOTAL** - pt. OPERATORUL 2 , etc...

Depunerea sau scoaterea unor sume

- pentru a pune bani în sertar: suma  **TOTAL**

- pentru a scoate bani din sarta: suma  **TOTAL**

Mod de vânzare:

cantitate - **QTY** - preț - **VD** - cod articol - **PLU** - **ST** - **TOTAL**


Card: după ce se marchează toate vânzarile, se apasă **ST** apoi se apasă **PY**

Tasta **CL** șterge ecranul și anulează erori până înainte de apăsarea tastei **PLU**

Anulare BON: se ajunge la **ST** apoi se apasă  pentru fiecare articol tastat după

care bonul se închide cu **TOTAL**

ATENȚIE! Anularea bonului se poate face DOAR înainte de **TOTAL**

Raportul „X”: Raport de verificare în timpul zilei.

Se tastează  și selectăm „**RAPORT X - - - -**” apoi se apasă 2 2 2 2 **TOTAL**

Raportul „Z”: Raport de închidere a zilei.

Se tastează  și selectăm „**RAPORT Z - - - -**” apoi se apasă 1 1 1 1 **TOTAL**

ASTEPTAM 2 MINUTE !!!!

Raport lunar:  și selectăm „**RAPORT Z - - - -**” apoi se apasă 1 1 1 1 1

Se tastează 1 1 apoi se introduce data de început a lunii (ex. 01 09 18) **TOTAL**

Se introduce data de sfârșit a lunii (ex. 30 09 18) **TOTAL**

Cod fiscal client pe bon. Atenție!! Codul fiscal al clientului se poate introduce înainte de începerea emiterii bonului fiscal!

ST **0** **TOTAL** 666 555 (RO)  se introduc cifrele de la codul fiscal

apoi se apasă **TOTAL** **TOTAL** **TOTAL** . Acum se poate începe emiteria bounului

VERIFICARE TRANSMITERE Z LA SERVER ANAF SE FACE 1 DATA PE SAPTAMANA!!!

Se tastează  pana apare data si ora si apasam




Casa tipareste un raport cu rapoartele Z trimise la ANAF.
In caz de eroare trebuie sa ne contactati cat mai urgent!

MODIFICARE ORA

(SE POATE FACE DOAR DUPA RAPORTUL Z)

Se tastează  si selectam „PROGRAM - - - - -” apoi se apasă 3 3 3 3 3

Se tastează





Se introduce data (ex. 23 10 19)

Se apasă



Se introduce ora (ex. 12 15)


Se apasă  Casa va tipari un bon cu data si ora. Cu tasta  se iese din

programare

ATENTIE: ORA PROGRAMATA NU POATE SA FIE MAI MICA DECAT ORA LA CARE A FOST SCOS RAPORTUL Z !!!

COPIE BON

PERMITE DUPLICAT DOAR DUPA UN BON CU COD FISCAL!!!

- SE ACTIVEAZA PARAM DE COPIE BON (- DIN PARAM. COMUNI ->DEP -> 1 -> DEP)
- DUPA CE SE MARCHEZA BONUL SE APASA TASTA 

CONECTARE WIFI

Se tasteaza  pana la PROGRAM. Se tasteaza 33333 .

Se tasteaza **9** , apoi **2**.

Iese un bon cu retelele pe care le vede casa de marcat

1: ...

RETEA 1

2:

RETEA 2

Se tasteaza nr retelei si .

Se introduce parola astfel:

IMPORTANT

Cu tasta  se modifica formatul "Abc" "ABC" "abc" sau "123" , in functie de structura parolei.

Denumirea se introduce apasand succesiv pe cifre.

7	8	9
ABC	DEF	GHI
4	5	6
JKL	MNO	PQRS
1	2	3
TUV	WXYZ	

Exemplu:


DIGI1987 Se introduce :

Formatul se configureaza pe "ABC" , iar ulterior se apasa 8(D) 999(I) 9(G) 999(I).

Formatul se configureaza pe "123" si se introduc cifrele 1987

In caz de greseala, cu VD se sterge ultimul caracter.

Se apasa

Casa se conecteaza si fie scoate bon cu IP ul si mai multe date ale retelei(caz in care s-a conectat), fie scoate un bon scurt pe care scrie " Rezultat: eroare conexiune." In cel de-al doilea caz, se verifica din nou parola , se incearca reintroducerea ei pornind de la "Se tasteaza 4 pentru TREMOL M20/ 2 pentru TREMOL S25" si se asteapta conectarea. Daca problema persista, se verifica conexiunea pe acea retea. Pe  se apasa de 3 ori pana se ajunge inapoi in meniul principal.