


Mod utilizare COMPACT M


Pornirea și oprirea casei de marcat se face cu tasta 

Mod de vanzare:

Se apasă tasta  până apare pe ecran **VANZARE**

Se tastează **1**  - Pt. OPERATOR 1



Introducere sume: suma 

Retragere sume : suma 



CANTITATE  **PRET**  **cod articol**   

Anulare bon: Înainte de  :se apasă tasta  pentru fiecare articol tastat,


apoi bonul se închide 

Tasta  șterge ecranul și corectează erori pana inainte de apasarea tastei 

Tichete de masă: după ce se marchează toate vânzările,se apasă  ,se introduce valoarea bonurilor, după care se apasă  


Card : după ce se marchează toate vânzările, se apasă  

Raport X (raport de verificare în timpul zilei) – OPȚIONAL

Se tastează tasta  până apare pe ecran **RAPORT X**

9999  

Raport Z (Raport de închidere a zilei)

Se tastează tasta  până apare pe ecran **RAPORT Z**

9999  

PROGRAMARE ORA SI DATA (se face dupa raportul Z): Se tastează tasta  până apare pe ecran **PROGR.** se tasteaza **9999**  apasa simultan **ALT** si **QTY** se tasteaza **0000** se introduce data si ora se apasa  

Cod fiscal client: Se incepe bonul și se ajunge la **STL** apoi se apasă **1** **STL** (apare **CIF CLIENT:**), se apasă **C** **QTY** **111 666** (RO) apoi se ține apăsat lung pe **QTY** și introducem cifrele codului fiscal apoi **STL** **TL** și se continuă bonul sau se închide cu **TL**

Raport periodic sumar: Se tastează tasta  până apare pe ecran **MF** se tasteaza **9999**  **11** **STL** →data de inceput(ex.010618)→**QTY**→data de sfarsit (ex.300618) →**VD**


RAPORT PENTRU ANAF

(Trebuie transmis la ANAF PÂNĂ în data de 20 a lunii urmatoare)

Export rapoarte periodice XML din memoria JE(jurnal electronic)

pe dispozitivul de salvare extern - SD Card –

Se tastează tasta  până apare pe ecran MF

se tasteaza 9 9 9 9 

se tasteaza 6 1 STL

se introduce data de inceput a lunii (din 6 cifre. Ex. 010419)

se apasa tasta QTY

se introduce data de sfarsit a lunii (din 6 cifre. Ex. 300419)

se apasa tasta VD

În acest moment se tipărește raportul cu valoarea vânzărilor și în același timp se înregistrează vânzările pe memoria SD din casa de marcat.

ATENȚIE!!

- 1. Informațiile de pe card se vor șterge DUPĂ ce raportul este transmis la ANAF**
- 2. În cazul în care într-o lună nu sunt vânzări NU se face raportul pentru ANAF. În acest caz se transmite declarația F4109 precum că AMEF nu a fost folosită!!**