

SC BANNAT SERVICE SRL

ARAD , Str. Stânjenel nr.6

CF: RO 16167057

J02/271/2004

Tel/Fax: 0257 279702

0745395107 0729495361

**Bannat
Service**

www.bannatservice.ro
bannatservice@gmail.com



Mod de Utilizare **ORGTECH TEO**

Pornirea și oprirea casei se face prin apăsarea lungă a tastei **(X)**

Intrarea în regim de vânzare: **(V)** **(V)** **(TL)** **1** **(TL)** **1** **(TL)** - pentru Operator 1

(V) **(V)** **(TL)** **2** **(TL)** **2** **(TL)** - pentru Operator 2, etc

Pentru a pune bani in sertar sau pentru a scoate bani din sertar

pentru a pune: **(CL)** suma(ex:50.00) **(+)** **(TL)** (banii marunti pentru rest)

pentru a scoate: **(CL)** suma(ex:50.00) **(-%)** **(TL)**

Mod de vânzare:

(CL) cantitate **(X)** preț (ex:5.00) **(V)** cod marfă **(PL)** **(ST)** **(TL)**

Tasta **(CL)** corectează erorile până înainte de apăsarea tastei **(PL)**

Anularea bon: se ajunge la **(ST)** si se apasa **(V)** **1** **(TL)**

Plata cu Card: după **(ST)** se tasteaza: **(F)** **(F)** **2** **(TL)**

Plata cu tichete de masă: după **(ST)** se tasteaza: **(F)** **(F)** **3** **(TL)** se introduce valoarea bonurilor de masă (valoarea bonurilor trebuie sa fie mai mică decât valoarea

bonului fiscal) **(TL)** **(TL)**

Raportul "X" (raport de verificare în timpul zilei-optional):

Se tastează **(V)** **(V)** **1** **(TL)** **5 5 5 5** **(TL)** **(TL)**

Raportul "Z" (raport de închidere a zilei):

Se tastează **(V)** **(V)** **2** **(TL)** **5 5 5 5** **(TL)** **(TL)**

* DACA APARE PE ECRAN : DATA : 00.00.00 TREBUIE INTRODUSA DATA(IN

FORMAT : ZZLLAA-EX:090819) DUPA CARE SE APASA **(TL)**

Introducere cod fiscal client pe bon:

Înainte de a începe bonul fiscal se tastează: **(CL)** **(F)** **(PL)** (pe ecran apare „CUI CLIENT / CONTINE RO? NU”). Dacă clientul este plătitor de TVA se apasă tasta **1** iar dacă nu e plătitor de TVA se apasă tasta **0**. După apăsarea tastei **0** sau **1** se apasă

(TL) și se introduc cifrele de la codul fiscal al clientului după care se apasă **(TL)**.

În acest moment se poate începe efectuarea bonului fiscal dupa formula urmatoare:

cantitate **(X)** preț (ex:5.00) **(V)** cod marfă **(PL)** **(ST)** **(TL)**

Modificare ORA: se face raportul „Z”. **ATENȚIE!** Ora nu poate fi dată anterior orei

raportului Z!! Se tastează (V) (V) 3 (TL) 5 5 5 5 (TL) 4 (TL) se introduce
ORA formată din 6 cifre (2 cifre pt. ora, 2 pentru minute si 2 pentru secunde) (TL) (TL)
Apăsăm tasta (V) de 2 ori să revenim la meniul principal

Cum se seteaza doar initial casa de marcat si telefonul :

1. Se face Hotspot pe telefon (NUME : **ABC** ; PAROLA : **12345678**)

2. In casa de marcat se seteaza retea la care ne conectam

(V) (V) 3 (TL) 5 5 5 5 (TL) 3 (TL) 0 (TL)

WIFI ENABLE 1 TOTAL

SSID – SCRIEM ABC (APASAM 8 88 888) (TL)

**WIFI PASSWORD -12345678 (O INTRODUCEM NOI) (TL)
SE OPRESTE SI SE REPORNESTE CASA DE MARCAT**

(V) (V) 3 (TL) 5555 (TL) 3 (TL) 0 (TL)

APASAM PE (TL) PANA APARE WIFI (0 PROGRAM)

APASAM 2 (TL)

**APARE IP ADDRESS : XXX.XXX.XXX.XXX (EX.192.168.2.1)
(cea de a doua adresa)**