



## Mod utilizare DAISY EXPERT

Pornirea și oprirea casei de marcat se face cu tasta 

### Mod de vanzare:

Se apasă tasta  până apare pe ecran **VANZARE . . . . .**

Se tastează **1**  - Pt. OPERATOR 1

Introducere sume: suma 

Retragere sume : suma -%

Cantitate  preț  cod articol   

• Pentru plata cu CARD,dupa  se apasa tasta 

• Anulare bon:Înainte de  se apasă tasta  pentru fiecare articol tastat,

apoi bonul se închide 

Tasta  șterge ecranul și corectează erori

**Raport X** (raport de verificare în timpul zilei) – OPȚIONAL

Se tastează tasta  până apare pe ecran **RAPORT X . . . . .**

**9 9 9 9**  





**Raport Z** (Raport de închidere a zilei)







Se tastează tasta  până apare pe ecran **RAPORT Z . . . . .**

**9 9 9 9**  

### SE ASTEAPTA PANA CAND CASA TIPARESTE MESAJUL DE CONFIRMARE DE TRANSMITERE Z LA ANAF

Raport periodic sumar : Se tastează tasta  până apare pe ecran MF se tasteaza 9999  11 ST → data de inceput(010618) → QTY → data de sfarsit(300618)→ VD

PROGRAMARE ORA(NUMAI DACA E CAZUL) (se face dupa raportul Z): Se tastează tasta  până apare pe ecran PROGR. se tasteaza 9999  apasa simultan ALT si QTY se tasteaza 0000 se introduce data si ora se apasa  

**Cod fiscal client:** Se incepe bonul și se ajunge la ST apoi se apasă **1**  (apare CIF CLIENT:), se apasă **C**  **111 666** (RO) apoi se ține apăsat lung pe  și introducem cifrele codului fiscal apoi   și se continuă bonul sau se închide cu 

## RAPORT PENTRU ANAF

(Trebuie transmis la ANAF PÂNĂ în data de 20 a lunii următoare)

*Export rapoarte periodice XML din memoria JE(jurnal electronic)*

*pe dispozitivul de salvare extern - SD Card –*

Se tastează tasta **MODE** în mod repetat până apare pe ecran **MF**

se tasteaza **9 9 9 9**

se apasa tasta **CLK**

se tasteaza **6 1 ST**

se introduce data de inceput a lunii (din 6 cifre. Ex. 010419)

se apasa tasta **QTY**

se introduce data de sfarsit a lunii (din 6 cifre. Ex. 300419)

se apasa tasta **VD**

În acest moment se tipărește raportul cu valoarea vânzărilor și în același timp se înregistrează vânzările pe memoria SD din casa de marcat.

### **ATENȚIE!!**

1. **Informațiile de pe card se vor șterge DUPĂ ce raportul este transmis la ANAF**
2. **În cazul în care într-o lună nu sunt vânzări NU se face raportul pentru ANAF. În acest caz se transmite declarația F4109 precum că AMEF nu a fost folosită!!**