

SC BANNAT SERVICE SRL

ARAD , Str. Stânjanel nr.6

CF: RO 16167057

J02/271/2004

Tel/Fax: 0257 279702

0745395107 0729495361

**Bannat
Service**

www.bannatservice.ro
bannatservice@gmail.com



Mod de Utilizare DATECS DP 25 / DP 150

Pornirea casei se face prin apăsarea tastei

Oprirea casei se face prin apăsarea succesivă a tastelor si

Intrarea în regim de vânzare

Se tastează **1 0 0 0 1** **TOTAL** - pt. operatorul 1

1 0 0 0 2 **TOTAL** - pt. operatorul 2

Depunerea sau scoaterea unor sume

-pentru a pune bani în sertar: suma , **+%** **TOTAL**

-pentru a scoate bani din sertar: suma , **-%** **TOTAL**

Mod de vânzare

cantitate - **X** - preț - **PRET** - cod marfă - **PLU** **TOTAL**
↑ ↑
daca se vinde doar o bucată

Tichete de masă: după ce se marchează toate vânzările, se apasă ,
se introduce valoarea bonurilor, după care se apasă **MP 1** **TOTAL**

(valoarea bonurilor trebuie sa fie mai mică decât valoarea vânzărilor)

Card : după ce se marchează toate vânzările, se apasă **CARD** **TOTAL**

Tasta **C** corectează erorile până înainte de apăsarea tastei **PLU**

Anulare bon: se ajunge la apoi se apasa **SHIFT** **ANULARE CORECTIE** **3** **TOTAL**

Atentie!! Anularea bonului se poate face DOAR inainte de **TOTAL**

După apăsarea tastei **TOTAL** nu se mai poate face nici o corecție!

Raportul **"X"** (raport de verificare în timpul zilei)

Se tastează: **2 0 0 3 0** **TOTAL** **TOTAL**

Raportul **"Z"** (raport de închidere a zilei)

Se tastează: **3 0 0 3 0** **TOTAL** **TOTAL** verific data apoi **TOTAL**

ATENȚIE – DUPA RAPORTUL Z SE AȘTEAPTA 2 MINUTE ÎNAINTE DE ÎNCHIDEREA CASEI

VERIFICARE TRANSMITERE RAPORT Z LA ANAF:

- **5 8**

- **STAREA DE TRIMITERE – TRIMIS**

- **CONEXIUNE COD DE EROARE : 0**

ÎN CAZUL ÎN CARE APAR ERORI VA RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI!!!

Raportul lunar: **3 0 0 3 0** , **4 2 2**

Se introduce data de inceput in format ZZLLAAAA (ex. 01062018)

Se introduce data de sfarsit in format ZZLLAAAA (ex. 30062018)

MODIFICARE ORA: Se scoate Raportul Z;

Se apasa

-se apasa **4 0 0 3 0** **7**

- se introduce DATA si ORA (12 cifre ZZLLAAAAOomm - ex. 220620180800)

se verifica cu atentie DATA si ORA. Daca DATA si ORA sunt corecte se apasa , daca nu, se apasa C apoi si se reia operatiunea.

Atentie: Ora poate fi modificata doar inainte de ora ultimului raport **Z**

Cod fiscal client: Inainte de inceperea bonului se introduce urmatoarea secventa:

SE APASA : 1 1 1 6 6 6 (RO) se introduc cifrele de la codul fiscal

apoi se apasa si se continua vanzarile