



Mod utilizare ZIT B20

Pornirea și oprirea casei de marcat se face cu tasta 

Mod de vanzare:

Se apasă tasta  sau  până apare pe afișaj “ VANZARE ”

Se tastează 1 **TOTAL** - Pt. OPERATOR 1
2 **TOTAL** - Pt. OPERATOR 2

Introducere sume: Se apasă tasta , apoi se introduce suma _____ și tasta **TOTAL**

Retragere sume : Se apasă tasta , apoi se introduce suma _____ și tasta **TOTAL**



PROCEDURĂ VÂNZARE:

CANTITATE **X** PRET * cod articol **PLU** **STL** **TOTAL**

Anulare bon: Înainte de **TOTAL** se apasă **9 9 VD C**




Tasta **C** șterge ecranul și corectează erori

Tasta **VD** anulează ultimul produs vandut

Tichete de masă: după ce se marchează toate vânzările, se apasă **STL** se introduce valoarea bonurilor, după care se apasă împreună  **PY** iar cu  se alege „Tichete masa” apoi se apasă **TOTAL STL TOTAL**

Card : după ce se marchează toate vânzările, se apasă **PY**

Raport X (raport de verificare în timpul zilei) – OPȚIONAL


Se tastează tasta  apoi tasta  sau  până apare pe afișaj “ RAPORT X ”



Se tastează 2 0 2 0 **TOTAL** **1** *


Raport Z (Raport de închidere a zilei)



Se tastează tasta  apoi tasta  sau  până apare pe afișaj “ RAPORT Z ”


Se tastează 2 0 2 0 **TOTAL** **1** *

PROGRAMARE ORA(Numai dacă e cazul) (se face după raportul Z): Se tastează  tasta




apoi tasta  sau  până apare pe afișaj “ SERVICE ”, **TOTAL** se apasă tasta **4** urmată de tasta *****, apoi se introduce data și ora, după care apăsați tasta **TOTAL**

Cod fiscal client: Se începe bonul și se ajunge la **STL** apoi se apasă deodată  și **STL** (apare CUI CLIENT:RO), și se introduc cifrele codului fiscal (dacă este neplătitor TVA se va șterge “RO”, cu ajutorul tastei **C**) apoi se apasă **TOTAL TOTAL** și se continuă bonul sau se închide cu **TOTAL**

Raport periodic sumar: Se tastează tasta  apoi tasta  sau  până apare pe afișaj “ RAPOARTE MF”, Se tastează 2 0 2 0 **TOTAL**

11 STL→data de început(010120)→→data de sfârșit(310120)→**VD**

VERIFICARE TRANSMITERE ANAF

Se tastează tasta 
apoi tasta  sau  până apare pe afișaj “ SERVICE ”, **TOTAL**

1 * 385 TOTAL

